

Amplificador estéreo Hi-Fi con reproductor Bluetooth, USB/MP3 y radio FM.

**Beneficios:**

Nuevo amplificador con diseño exclusivo de FONESTAR, gran fiabilidad y precisión durante la reproducción. Un acabado excepcional con un frontal de aluminio cepillado y display LCD de alto contraste y visibilidad. Diseño elegante y práctico, integrable en cualquier mobiliario, ya sea para uso doméstico o profesional. Multitud de opciones de reproducción (Bluetooth, USB/MP3 y FM) y entradas de audio que lo hacen muy versátil y adaptable. Dos entradas de micrófonos para usarlo como Karaoke y cantar sobre tus canciones preferidas. Potente sonido sin distorsión que proporciona una reproducción fiel de tu música. Uso intuitivo.

**Aplicaciones:**

Amplificador Hi-Fi de uso doméstico o profesional: hogar, bares, pubs, restaurantes, locales comerciales, centros educativos, etc.

**Datos técnicos:**

60 W + 60 W RMS



<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Amplificador estéreo Hi-Fi. Receptor Bluetooth. Reproductor USB/MP3. Radio FM. Entradas de micrófono con eco. Entrada de audio digital para conectar TV. Panel de aluminio. Mando a distancia para reproductor.</p>
<p>POTENCIA</p>	<p>60 + 60 W RMS a 4 Ohm</p>
<p>RESPUESTA</p>	<p>20-20.000 Hz</p>
<p>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</p>	<p>&gt;85 dB</p>
<p>DISTORSIÓN</p>	<p>Armónica: &lt; 0'5% a 1 kHz</p>
<p>ENTRADAS</p>	<p>3 auxiliares estéreo: DVD/AUX/CD, 2 x RCA, 17.000 Ohm 300 mV RMS 1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 15.000 Ohm 300 mV RMS en panel frontal 1 audio digital, TOSLINK y RCA 2 micros balanceados, jack 6'3 mm, 900 Ohm 9 mV RMS</p>

SALIDAS	Altavoces: Main L/R, 4-16 Ohm terminales roscados o bananas
PROTECCIONES	Temperatura, cortocircuito y sobrecarga
ALIMENTACIÓN	230 V CA, 350 W
MEDIDAS	330 x 92 x 276 mm fondo
PESO	4'2 kg
ACCESORIOS	Cable de antena FM Pilas para el mando a distancia