

Micrófono condensador de mano

BENEFICIOS

Optimizado para la captación de voz, ofrece un sonido de gran inteligibilidad y asegura una transmisión de voz clara con un bajo nivel de realimentación gracias a su patrón unidireccional.

Los micrófonos de condensador tienen mayor sensibilidad de captación. También requieren alimentación Phantom para funcionar. Este micrófono tiene dos formas de alimentarlo, mediante la alimentación Phantom de la entrada de un mezclador o con una pila AA.

Tiene conector XLR para líneas balanceadas, permitiendo largas distancias de cable sin inducción de ruidos.

Su diseño robusto y de gran calidad, proporciona fiabilidad y larga duración en aplicaciones generales.

Incorpora soporte de micro y cable 4'5 m balanceado con conectores XLR hembra a XLR macho.

APLICACIONES

Para salas de reuniones, conferencias, actos religiosos y educativos, etc.

DATOS TÉCNICOS

Respuesta 100-16.000 Hz

Sensibilidad -31 dB (V/Pa) a 1 kHz

Impedancia 200 Ohm

Phantom 44 a 52 V CC o 1 pila 1'5 V LR6-AA



FCM-451B

CÁPSULA	Condensador electret unidireccional
RESPUESTA	100-16.000 Hz
SENSIBILIDAD	-31 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA	200 Ohm
INTERRUPTOR	On/off
CONECTOR	XLR macho
ALIMENTACIÓN	Phantom 44 a 52 V CC o 1 pila 1'5 V LR6-AA
PESO	0'12 kg
ACCESORIOS	Soporte de micro Cable 4'5 m balanceado con conectores XLR hembra a XLR macho